



TI-84 Plus examenstand in- en uitschakelen

- De examenstand schakelt apps en programs tijdelijk uit, en maakt alle plaatsen leeg waar iets kan staan, zoals lijsten, $Y=.$, variabelen, en de solver.
- Slechts de toegestane app 'Finance' blijft toegankelijk.
- De examenstand werkt op OS (operating system) vanaf versie 2.40

Inschakelen

- Schakel je TI-84 Plus uit.
- Druk op tegelijkertijd op PIJLTJE LINKS en PIJLTJE RECHTS, houd deze ingedrukt en druk dan ook

op ON.   


- Kies met de pijltjestoetsen de gewenste optie voor hoekinstelling (kan je later ook nog weer

```

RESET OPTIONS
DISABLE APPS, PROGRAMS
ANGLE: RADIAN DEGREE
STAT DIAGNOSTICS: ON OFF
DISABLE 10BASE: YES NO
DISABLE I/O: YES NO
[ESC] [OK]

```

veranderen) en andere opties.

- Druk op "Zoom"  om de Examenstand in te schakelen.

```

RESET COMPLETE
DISABLE APPS, PROGRAMS
ANGLE: DEGREE
STAT DIAGNOSTICS: ON
DISABLE 10BASE: YES
DISABLE I/O: YES
RAM is RESET
Press any key...

```


- Nu zie je het volgende scherm
Druk op een willekeurige toets en de examenstand is geactiveerd. Dit wil zeggen: de machine is volledig gereset: apps, programma's en foto's zijn geblokkeerd. Lijsten, $Y=.$, VARS.. zijn ook leeggemaakt.

Uitschakelen


Er zijn 2 manieren om dit te doen:

1. Met een andere TI-84 Plus

- Verbind de TI-84 Plus met een kort USB-kabeltje aan een andere TI-84 Plus.

- Zet je examenstand-TI-84 Plus met 2nd 'Link' 'Receive' 1 op ontvangen. 
- Stuur op de andere TI-84 Plus met 2nd 'Link' '4' een list naar je examenstand-TI-84 Plus (C)

 . Selecteer L1 met 'Enter'  . Ga dan met de pijltjestoets  naar

'Transmit' en druk op 'Enter'  .

- Kies op de je examenstand- TI-84 Plus (C) op '2' 'Overwrite'.
- Je TI-84 Plus (C) gaat nu uit de examenstand.

Uitschakelen (vervolg)

2. Met een PC en de gratis TI-Connect software

- Zorg dat je de laatste versie van TI-Connect op je computer hebt (4.0 in 2014)
- Sluit de GR met de USB-kabel aan op de PC.
- Klik op TI DeviceExplorer
- Open 'List' en sleep de lijst 'L' naar de desktop van uw computer.
- Sleep daarna diezelfde lijst 'L' van uw desktop naar het scherm van TI-Connect en drop 'm in het scherm.
- De TI-84 Plus is nu weer uit de Examenstand.

TI-84 Plus (color) examenstand controleren

Controleren of de examenstand in ingeschakeld (of uitgeschakeld) kan op de volgende manieren, waarbij één van deze voldoende is:

- Druk op APPS. Er komt nu te staan: APPS HAVE BEEN DISABLED
- Druk op PRGM. Er komt nu te staan: PGRMS HAVE BEEN DISABLED

```

RESET COMPLETE
DISABLE APPS, PROGRAMS
ANGLE: DEGREE
STAT DIAGNOSTICS: ON
DISABLE 10BASE: YES
DISABLE Σ(): YES
RAM is RESET
Press any Key...

```