



## TI-84 Plus (C of CE-T) examenstand in- en uitschakelen


- De examenstand schakelt apps en programs tijdelijk uit, en maakt alle plaatsen leeg waar iets kan staan, zoals lijsten,  $Y=.$ , variabelen, en de solver.
- Slechts de toegestane app 'Finance' blijft toegankelijk.
- De examenstand werkt op OS (operating system) versie
  - o vanaf versie 4.0 voor de TI-84 Plus C *Silver Edition*

### Inschakelen


- Schakel je TI-84 Plus C SE uit.
- Druk op tegelijkertijd op PIJLTJE LINKS en PIJLTJE RECHTS, houd deze ingedrukt en druk dan ook op ON.




- Kies met de pijltjestoetsen de gewenste optie voor hoekinstelling (kan je later ook nog weer veranderen) en andere opties.

- Druk op "Zoom"  om de Examenstand in te schakelen.

- Nu zie je het volgende scherm.



Druk op een willekeurige toets en de examenstand is geactiveerd. Dit wil zeggen: de machine is volledig gereset: apps, programma's en foto's zijn geblokkeerd. Lijsten,  $Y=.$ , VARS.. zijn ook leeggemaakt.



### Uitschakelen

Er zijn 2 manieren om dit te doen:



#### 1. Met een andere TI-84 Plus (C)

- Verbind de TI-84 Plus (C) met een kort USB-kabeltje aan een andere TI-84 Plus (C).
- Zet je examenstand-TI-84 Plus (C) met 2nd 'Link' 'Receive' 1 op ontvangen.



- Stuur op de andere TI-84 Plus (C) met 2nd 'Link' '4' een list naar je examenstand-TI-84 Plus (C)



. Selecteer L1 met 'Enter'  . Ga dan met de pijltjestoets  naar

'Transmit' en druk op 'Enter' .

- Kies op de je examenstand- TI-84 Plus (C) op '2' 'Overwrite'.
- Je TI-84 Plus (C) gaat nu uit de examenstand.

## Uitschakelen (vervolg)


### 2. Met een PC en de gratis TI-Connect software

- Zorg dat je de laatste versie van TI-Connect op je computer hebt ( 4.0 in 2014)
- Sluit de GR met de USB-kabel aan op de PC.
- Klik op TI Device Explorer
- Open 'List' en sleep de lijst 'L' naar de desktop van uw computer.
- Sleep daarna diezelfde lijst 'L' van uw desktop naar het scherm van TI-Connect en drop 'm in het scherm.
- De TI-84 Plus (C) is nu weer uit de Examenstand.

## TI-84 Plus C examenstand controleren

Controleren of de examenstand in ingeschakeld (of uitgeschakeld) kan op de volgende manieren, waarbij één van deze voldoende is:

- De bovenste strook van het scherm is blauw en er staat op de tweede regel: Test Mode Enabled.



Een controlemogelijkheid is met de volgende toetsen:

- Druk op APPS. Er komt nu te staan: APPS HAVE BEEN DISABLED
- Druk op PRGM. Er komt nu te staan: PGRMS HAVE BEEN DISABLED